

접힌사이즈 : 70x93mm




**Enjoy it.**

OPEN WEARABLE STEREO BLUETOOTH EARPHON  
**OWS 무선이어폰 사용 설명서**

**제품 구성**

-  **이어폰 좌, 우 X 1**
-  **충전크래들 X 1**
-  **C타입 케이블 X 1**
-  **설명서(한글) X 1**

**각 부분의 이름**



- ① (충전)크래들
- ⑥ 터치구역
- ② 크래들 충전단자
- ⑦ 통화마이크
- ③ 이어폰 충전단자
- ⑧ 이어폰 지시등
- ④ 스피커
- ⑨ C타입 충전단자
- ⑤ 피드포워드 마이크 (노이즈캔셀링 용)
- ⑩ 크래들 지시등

**주의사항**

1. 본 제품은 배터리 내장형 제품으로 제품을 분해해 배터리를 꺼낼 경우 제품에 치명적인 손상을 입힐 수 있으며 어떤 경우에도 A/S 불가합니다.
2. 제품을 장시간 사용하지 않을 때 통풍이 잘 되고 건조한 곳에 놓을 것을 권장하며 최소 2개월에 한 번씩 충전해줘야 제품의 수명을 길게 유지할 수 있습니다.
3. 충전크래들 충전 시에는 LED표시등이 점멸합니다. LED표시등이 켜지지 않을 경우 이어폰 또는 케이블 단자를 분리했다 다시 연결하고 LED표시등이 켜질 때까지 반복해주세요.
4. 충전 단자에 땀이나 물기가 묻으면 이어폰 또는 크래들에 부식이 발생할 수 있습니다. 충전 단자 또는 이어폰에 땀이나 물기가 있는 경우 물기를 제거한 후 충전크래들에 이어폰을 넣어주세요.
5. 충전이 완료되면 충전크래들 LED표시등이 점등 됩니다. 이 때 본 제품을 충전케이블과 분리해주세요.
6. 실제 사용시간은 연결된 스마트기기와 사용환경 및 설정에 따라 상이함으로 표기된 사용시간은 참조용으로만 인지해주시기 바랍니다.

**제품 사양**

**제품스펙**

제품명: 블라우퐁트 오픈웨어블(OWS) 이어폰  
 모델명: BLP-OE383  
 노이즈 캔슬링: 듀얼 마이크 통화 노이즈 캔슬링(2mic ENC)  
 블루투스 버전: 5.4  
 드라이버: 13mm

**방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시**

기자재명칭: WIRELESS EARPHONE  
 모델명: BLP-OE383  
 등록번호: R-R-ha3-BLP-OE383K  
 제조자: Shenzhen Xiangxiangyu Technology Co., Ltd  
 제조국: 중국 / 제조연월: 2024년 1월  
 상호명(수입판매원): ㈜하나인더스트리 / 1566-6793  
 주소: 경기도 하남시 미사대로540 현대지식산업센터 B동 629호

**제품 사양**

**전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시**

안전인증확인신고번호: XU101026-17001J  
 제품명: 전지(이어폰) / 모델명: JJ501020  
 정격: 3.7v 70mAh  
 제조자: Shenzhen JOJ Battery Technology Co.,Ltd  
 제조국: 중국 / 제조연월: 2024년 1월  
 수입/판매원: ㈜하나인더스트리 / 고객센터: 1566-6793  
 주소: 경기도 하남시 미사대로540 현대지식산업센터 B동 629호

**전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시**

안전인증확인신고번호: XU101026-17004D  
 제품명: 전지(크래들) / 모델명: JOJ 602040  
 정격: 3.7v 450mAh  
 제조자: Shenzhen JOJ Battery Technology Co.,Ltd  
 제조국: 중국 / 제조연월: 2024년 1월  
 수입/판매원: ㈜하나인더스트리 / 고객센터: 1566-6793  
 주소: 경기도 하남시 미사대로540 현대지식산업센터 B동 629호




**Enjoy it.**

사용방법 및 A/S절차 바로가기



**충전방법**

**이어폰 충전**

- [이어폰 본체]를 [충전크래들]에 넣으면 자동으로 충전이 됩니다. (완충시 LED표시등 종료됩니다)

**충전크래들 충전**

- [충전크래들] 옆면의 [C타입 충전포트]에 C타입 케이블을 연결해 [충전크래들]을 충전할 수 있습니다.
- [이어폰 본체]없이 [충전크래들]만 충전할 수 있습니다.
- [충전크래들] 충전시 [LED 표시등] 1개씩 점멸하며 충전이 완료되면 [LED 표시등] 4개 모두 점등됩니다.

**제품 작동 방법(전원 On / Off)**

**자동 On / Off**

- [충전크래들 뚜껑]을 열면 이어폰은 자동으로 on 상태가 됩니다. \* [이어폰 본체]에 배터리 잔량이 있어야 합니다.
- 이어폰 본체를 [충전크래들]에 넣고 뚜껑을 닫으면 off 상태가 됩니다.
- 전원 on 상태에서 디바이스와 연결이 3분 이상 끊기면 이어폰은 자동으로 꺼짐 off 상태가 됩니다.

**수동 ON/OFF**

- 전원 on 상태에서 좌 또는 우측 이어폰의 [터치구역]을 5초 간 누르면 off 상태가 됩니다.
- 전원 off 상태에서 좌 또는 우측 이어폰의 [터치구역]을 동시에 4초 간 누르면 on 상태가 됩니다.
- \*한 쪽 이어폰의 [터치구역]을 4초간 누르면 해당 이어폰만 on 상태가 됩니다.

**제품 작동 방법**



**통화기능**

기능	작동방법
전화 수신	전화 왔을 때 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 1번 터치
전화 끊기	통화 상태에서 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 1번 터치
수신 거절	전화 왔을 때 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 3초 이상 누르기
인공지능 비서모드	시리, 빅스비 실행 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 3초 이상 누르기

**트윈 모드**



**음악재생기능**

기능	작동방법
블륨 높이기	음악 재생 또는 통화 시 [좌(L)측 터치구역]을 3번 연속 터치
블륨 줄이기	음악 재생 또는 통화 시 [우(R)측 터치구역]을 3번 연속 터치
이전 곡	음악 재생 시 [좌(L)측 터치구역]을 2번 연속 터치
다음 곡	음악 재생 시 [우(R)측 터치구역]을 2번 연속 터치
재생 / 정지	재생 또는 정지 상태에서 [좌(L) 또는 우(R)측 터치구역]을 1번 터치

**블루투스 연결 / 해제**

**안드로이드 연결 / 해제**

휴대폰에서 블루투스 기능을 켜고 [BLP-OE383]을 검색하여 연결합니다.

- ① [설정] - [연결] - [블루투스]에서 '찾기'를 실행합니다.
- ② '연결 가능한 디바이스' 목록에서 [BLP-OE383]를 선택합니다.
- ③ 연결이 성공하면 이어폰에서 "뚜두(dudu)"라는 안내음이 나옵니다. 라는 안내음이 나옵니다.
- ④ '등록된 기기'에서 [설정]을 누른 뒤 [등록 해제]를 누르면 연결된 기기가 해제됩니다.
- ⑤ 이어폰이 off 상태면 자동으로 연결이 해제되며 "띠띠(didi)"라는 안내음이 나옵니다.

**아이폰 연결 / 해제**

휴대폰에서 블루투스 기능을 켜고 [BLP-OE383]을 검색하여 연결합니다.

- ① [설정]-[블루투스]에서 [BLP-OE383]를 찾아 연결합니다.
- ② 연결이 성공하면 이어폰에서 "연결되었습니다"라는 안내음이 나옵니다.
- ③ '나의 기기'에서 [O]를 누른 뒤 [이 기기 지우기]를 누르면 연결된 기기가 해제됩니다.
- ④ 이어폰이 off 상태면 자동으로 연결이 해제됩니다.